CSTCC3M52G53Z-R0

注意：如果您尚未从我们的官方网站下载此文档，请注意，此处提供的信息可能并非最新信息。
请从村田制作所官方网站下载CSTCC3M52G53Z-R0的最新数据手册。
https://pim.murata.com/en-eu/pim/details/?partNum=CSTCC3M52G53Z-R0

● 已停产

CSTCC3M52G53Z-R0

RoHS REACH

最后期限	生产结束	替代产品
2022年9月30日	2023年3月31日	

应用程序

不适用的应用	请务必阅读并遵守这些“使用注意事项”。
具体应用	消费设备 有关上述应用所需的性能、功能、质量、管理和安全方面的信息，请参阅我们的网站和规格等，并在确认实际产品的性能和可靠性后使用产品。

注意力

1. 本数据手册下载自村田制作所网站。因此，其规格可能会有所变更，或其中所列产品可能会在未事先通知的情况下停产。订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师。
2. 本数据表仅包含典型规格，因为篇幅有限，无法列出详细规格。

因此，请在订购前查阅我们的产品规格或产品认证文件以获取详细信息。

CSTCC3M52G53Z-R0

注意：如果您尚未从我们的官方网站下载此文档，请注意，此处提供的信息可能并非最新信息。
请从村田制作所官方网站下载CSTCC3M52G53Z-R0的最新数据手册。
https://pim.murata.com/en-eu/pim/details/?partNum=CSTCC3M52G53Z-R0

外观与形状

长 x 宽（尺寸）	7.2×3.0毫米

注意力

1. 本数据手册下载自村田制作所网站。因此，其规格可能会有所变更，或其中所列产品可能会在未事先通知的情况下停产。订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师。
2. 本数据表仅包含典型规格，因为篇幅有限，无法列出详细规格。
因此，请在订购前查阅我们的产品规格或产品认证文件以获取详细信息。

CSTCC3M52G53Z-R0

注意：如果您尚未从我们的官方网站下载此文档，请注意，此处提供的信息可能并非最新信息。
请从村田制作所官方网站下载CSTCC3M52G53Z-R0的最新数据手册。
https://pim.murata.com/en-eu/pim/details/?partNum=CSTCC3M52G53Z-R0

规格

系列	CSTCC_G
频率	3.520MHz
频率容差	±0.50%
工作温度	-40～125℃
温度引起的频率偏移	±0.4%
频率老化	±0.3%
ESR/R1	50Ω
形状	表面贴装药
产品类型	陶瓷谐振器（CERALOCK）
洗	可用的

注意力
1. 本数据手册下载自村田制作所网站。因此，其规格可能会有所变更，或其中所列产品可能会在未事先通知的情况下停产。订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师。
2. 本数据表仅包含典型规格，因为篇幅有限，无法列出详细规格。
因此，请在订购前查阅我们的产品规格或产品认证文件以获取详细信息。

CSTCC3M52G53Z-R0

注意：如果您尚未从我们的官方网站下载此文档，请注意，此处提供的信息可能并非最新信息。
请从村田制作所官方网站下载CSTCC3M52G53Z-R0的最新数据手册。
https://pim.murata.com/en-eu/pim/details/?partNum=CSTCC3M52G53Z-R0

特征

村田制作所的封装技术专长促成了Chip CERALOCK的开发。由于封装尺寸小且无需外部负载电容，因此可以实现高密度封装。

特征

1. 振荡电路不需要外部负载电容器。
2. 可在宽广的频率范围内使用。
3. 体积非常小巧，外形低调。
4. 振荡电路无需调整。

参考

包装	规格	标准包装数量
R0	180毫米压纹胶带	2000

质量（典型值）	
1件	82毫克

注意力

1. 本数据手册下载自村田制作所网站。因此，其规格可能会有所变更，或其中所列产品可能会在未事先通知的情况下停产。订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师。
2. 本数据表仅包含典型规格，因为篇幅有限，无法列出详细规格。

因此，请在订购前查阅我们的产品规格或产品认证文件以获取详细信息。